

Sechskant-Presseseinsatz, 06, 70 mm² AL RM

für Handpresszange Primat 06 T, Kennzahl 18 AL für Al- und Cu-Leiter 25 - 70 mm².

Wichtig! Die Presshülse für das CONNEX-Kabelanschlussteil Größe 0 ist bei Al- und Cu-Kabel von 25 - 70 mm² generell mit dem Presswerkzeug KZ 18 AL zu verpressen.



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer	300 455 458	
Leiterquerschnitte AL nicht rundgedrückt SE	(mm ²)	70
Leiterquerschnitte AL rundgedrückt SE	(mm ²)	95
Leiterquerschnitte AL zugfest	(mm ²)	70
Kennzahl		18
Pressbreite	(mm)	7
AL-Hülse zugfest Al/St	(mm ²)	70/12
Leiterquerschnitt AL, nicht rundgedrückt SE, max.	(mm ²)	70
Leiterquerschnitt AL, rundgedrückt SE, max.	(mm ²)	95
Leiterquerschnitt AL, zugentlastet RM/SM, max.	(mm ²)	70
Leiterquerschnitt AL, zugfest, max.	(mm ²)	70

Abmessungen

Breite	(mm)	32
--------	------	----