PFISTERER

Sechskant-Presseinsatz, 06, 70 mm² Cu RM

Für Kupfer- und Stahlpressverbindungen. Geeignet für mechanische Handpresszange MPZ 06, hydraulisches Akku-Pressgerät HAP 06 hydraulischer Werkzeugkopf HWK 06, hydraulische Handpresszange EPC 50-A und hydraulisches Akku-Pressgerät REC-60 E.

Für Gewindebolzen und Cu-Litze für CONNEX Trafo- und Gerätewinkelanschlussteile.

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		300 438 448
Kennzahl		16
Pressbreite	(mm)	5
Stahlhülsen zugfest Al/St ACSR	(mm²)	—
verpressbarer Leiterquerschnitt, Cu, zugentlastet	(mm²)	70
verpressbarer Leiterquerschnitt, Cu, zugentlastet	(mm²)	70
verpressbarer Leiterquerschnitt, Cu, zugfest	(mm²)	70
verpressbarer Leiterquerschnitt, Cu, zugfest, max.	(mm²)	70

Abmessungen

Breite	(mm)	32

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten