

# 1DIREKT Sechisleiter-Transformator- Anschlussklemme

für Anschlussbolzen nach DIN EN 50386.

Zum **waagrecht**en Anschluss von Cu- oder Al-Kabeln an die Sekundärseite von Verteilungstransformatoren, mit Bolzenanschlüssen nach DIN EN 50386 (1 kV).

1DIREKT-Anschlussklemmen sind typgeprüft nach IEC 61238 mit Cu-Kabeln, 240 mm<sup>2</sup>.

## Material:

Körper: hochfeste Al-Legierung, galvanisch verzinkt  
Schrauben: Stahl, zinkbasierte Beschichtung

SW 8 für Druckschraube, 55 Nm.

SW 6 für Zylinderschraube, 25 Nm.

Andere Varianten auf Anfrage.



*Abbildung kann abweichen.*

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>		<b>331 749 002</b>
<b>Anzahl Leiter</b>		<b>6</b>
<b>Anschlussmöglichkeit</b>		<b>waagrecht</b>
<b>Leiterquerschnitte</b>	(mm <sup>2</sup> )	<b>185 - 400</b>
<b>Leiterbauart</b>		<b>RM, SM</b>
<b>Bolzenanschluss</b>	(mm)	<b>M42 x 3</b>

## Abmessungen

<b>Länge</b>	(mm)	<b>90</b>
<b>Breite</b>	(mm)	<b>110</b>
<b>Höhe</b>	(mm)	<b>87</b>