

# Dreipolige Erdungs- und KurzschlieÙvorrichtung



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	<b>369 203 001 04282</b>	
<b>Erdungsklemme</b>	<b>E2</b>	
<b>Klemmweite Erdungsklemme</b>	<b>2 - 30</b>	
<b>Phasenanschlussklemme</b>	<b>Anschluss für CONNEX-Buchse Größe 3</b>	
<b>KurzschlieÙseilquerschnitt</b>	<b>(mm<sup>2</sup>)</b>	<b>150</b>
<b>Erdseilquerschnitt</b>	<b>(mm<sup>2</sup>)</b>	<b>50</b>
<b>Seillänge a</b>	<b>(m)</b>	<b>0,9</b>
<b>Seillänge b</b>	<b>(m)</b>	<b>0,9</b>
<b>Seillänge d</b>	<b>(m)</b>	<b>0,9</b>
<b>Seillänge c</b>	<b>(m)</b>	<b>1,5</b>
<b>Max. Kurzschlussstrom</b>	<b>(kA)</b>	<b>29,6</b>
<b>Isoliermaterial</b>	<b>PVC transparent</b>	
<b>Sprachversion</b>	<b>Deutsch</b>	